


การติดตั้ง Squid NT 2000/xp/2003 สำหรับโรงเรียนที่มีเครื่องไม่เกิน 10 เครื่อง

1. เลือก Icon การติดตั้ง Squid NT ตามรูปด้าน ล่าง



squid2.5_3jz_bysiamcafe.exe

2. เลือก Next รอจน ติดตั้งเสร็จ แล้วตอบ Exit



3. การ Configuration โดยไปที่ Start >Run พิมพ์ CMD เพื่อออกไป DOS Mode บน XP



4. เมื่อหน้าจอแสดงผลใน Mode Dos Prompt ให้พิมพ์ CD\ เพื่อกลับไป C:\>


- 5 พิมพ์ cd squid Enter เมื่อเข้ามาใน Squid แล้วให้พิมพ์ cd sbin เพื่อเข้า sbin ซึ่งหน้าจอจะแสดงผลดังนี้ C:\squid\sbin>
- 6 ให้ติดตั้ง Cache โดยการพิมพ์คำสั่ง Squid -z Enter รอจนติดตั้งเสร็จจะกลับมา C:\squid\sbin>
- 7 ติดตั้ง Service Squid โดยพิมพ์คำสั่ง Squid -l Enter รอจนติดตั้งเสร็จจะกลับมา C:\squid\sbin>
- 8 หากต้องการถอดการติดตั้ง Service ให้พิมพ์ Squid -r Enter
- 9 ปิดหน้าต่าง Dos mode แล้วเข้าไปที่ Control Panel > Administrative tool



10. เลือก Service แล้วสั่ง Start Service โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ ชื่อ SsuidNT เลือก Start

Smart Card	Manages a...	Manual	LocalSystem
Smart Card Helper	Provides s...	Manual	LocalSystem
SpoonProxy		Started	Automatic
SquidNT	SquidNT 2....	Automatic	LocalSystem
System Event Notifi...	Tracks syst...	Started	Automatic
Task Scheduler	Enables a ...	Started	Automatic
TCP/IP NetBIOS Hel...	Enables su...	Started	Automatic


11. การปรับแต่งให้เข้าไปที่แฟ้มชื่อ C:\squid\etc\squid.conf สามารถเข้าไปปรับแต่ง การทำงานของ Proxy ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้



หมายเหตุ ติดตั้ง LAN card 2 ตัวในเครื่องแม่ข่าย ก่อนติดตั้ง โปรแกรม Squid NT

การทำ Internet Connection Sharing

1. ต้องติดตั้ง Lan card อย่างน้อย 2 ตัว ที่เครื่องแม่ข่าย ก่อนดำเนินการ
2. คลิกเลือก local area Connection ด้าน ETH0 ที่ มุมจอด้านล่างทางขวาตามรูป
3. เลือก Properties > เลือก internet Protocol/IP > เลือก Advanced
4. ทำเครื่องหมาย / ที่ Internet connection Sharing ตามรูป



5. ตอบ ok
 6. ที่เครื่องลูกข่ายให้ตั้งค่า IP เป็นแบบ Automatic โดยรับค่า IP จากเครื่องแม่ข่าย
 7. ตั้งค่า Proxy ที่ Browser โดย คลิกขวาที่ Icon Internet Explorer> เลือก Properties>เลือก Connection> เลือก LAN settings >เลือก Proxy Server เติมค่า 192.168.0.1 port 8080
- ตอบ ok

